

Спецификация ИБП OLS1500ERT2U



Модель	OLS1500ERT2U
Мощность (ВА/Вт)	1500ВА / 1350Вт
Топология	Онлайн (Двойное преобразование)
Энергосберегающая технология	Да, ECO режим эффективности > 95%
Вход	
Входной разъем	(1) IEC320 C14
Входная частота	40~70Гц
Выход	
Выходные разъемы	(3+3) IEC320 C13
Выходное напряжение	Чистая синусоида 208, 220, 230, 240В (Конфигурируемое)
Искажения выходного напряжения от аккумулятора (Номинальное напряжение батареи)	≤3%(Линейная нагрузка), ≤5%(Нелинейная нагрузка)
Частота при питании от батарей	50 / 60Гц (автоопределение или конфигурируемое) ± 0.5%
Время переключения на батарею	0мс
Защита от перегрузок	Режим от сети: Только предупреждение @ 110%>Нагрузка>105%, Переход на байпас через 60сек @ 120%>Нагрузка>110%, Немедленный переход на байпас @ Нагрузка>120% Батарейный режим: Только предупреждение @ 110%>Нагрузка>105%, Выключение через 10сек @ 120%>Нагрузка>110%, Немедленное выключение @ Нагрузка>120% Режим байпас: Только предупреждение @ 130%>Нагрузка>105%, Немедленное выключение @ Нагрузка>130%

Защита от короткого замыкания	Моментальное отсекаание выходов ИБП
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
DSL/телефон/факс/модем	RJ11/RJ45 (1 вход / 1 выход)
Физические параметры	
Размеры, мм (ВхШхГ)	88 x 438 x 430
Вес, кг	14.6
Аккумулятор	
Необслуживаемый свинцово-кислотный	(3) 12В / 9Ач
Время перезарядки, ч	5
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка, мин	14/5
Индикаторы состояния	
Индикаторы	Включение, Работа от сети, Работа от батарей, Режим байпаса, ECO режим, Сбой, Замена батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, Низкий заряд, Перегрузка, Сбой ИБП, Замена батареи
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Business Edition
Управление	
Самодиагностика	Да
Автозарядка / Автоматическая перезагрузка	Да
Автоматическое восстановление после перегрузки	Да
Холодный старт (DC Start)	Да
Интерфейсы связи	(1) Серийный порт (RS232), (1) USB Port, (1) EPO/ROO
SNMP/HTTP	Опционально