ПРОСОФТ
117437, Россия, Москва
Профсоюзная улица, д. 108
Телефон: +7 (495) 234-06-36

Спецификация ИБП OL8000ERT3UD

Модель	OL8000ERT3UD
Мощность	8000ВА / 7200Вт
Топология	Онлайн (Двойное преобразование)
Форм-фактор	Стойка / Башня (Конвертируемый)
Энергосберегающая технология	Да, ECO режим эффективности ＞ 95%
Входное напряжение	
Входные параметры	120~139В для 0~25% загрузки 140~159В для 0~50% загрузки 160~179В для 0~75% загрузки 180~280В для 0~100% загрузки
Частотный диапазон	40~70Гц
Тип входного разъема	1 клемма
Выходные параметры	
Напряжение при питании от батареи	Чистая синусоида при 200, 208, 220, 230, 240В (Конфигурируемое) ±2%
Частота при питании от батареи	50 / 60Гц (автоопределение или конфигурируемое) ±0.25Гц
Время переключения на батарею	0мс
Защита от перегрузок	Работа от сети： 105~125% нагрузка в течение 1 мин, 126~150% нагрузка в течение 10 сек, Батарейный режим： 105~130% нагрузка в течение 10 сек, 131~150% нагрузка в течение 2 сек
Защита от перенапряжений	
Защита от молний/ импульсных помех	Да
DSL/Phone/Fax/Modem protection	RJ11/RJ45 (1 Вход/1 Выход)
Защита от короткого замыкания	Моментальное отсекание выходов ИБП
Физические параметры	
Разъёмы	(2) IEC C13, (1) IEC C19, (1) Клемма
Размеры (мм) – Модуль ИБП	132 x 433 x 660
Размеры (мм) – Батарейный модуль	132 x 433 x 660
Вес (кг) (Модуль ИБП)	24
Вес (кг) (Батарейный модуль)	78
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V / 9AH x 20
Горячая замена	Да
Время зарядки	5 часа
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	13.5/5.4
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение, Работа от сети, Работа от батареи, Режим байпаса, Сбой, Замена батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, Низкий заряд, Перегрузка, Сбой ИБП, Замена батареи

Многофункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Business Edition
Управление	
Самодиагностика	Да
Автозарядка /Автоматическая перезагрузка	Да
Автоматическое восстановление после перегрузки	Да
Холодный старт (DC Start)	Да
Интерфейсы связи	(1) Серийный порт (RS232), (1) USB порт, (1) Порт дистанционного управления (1) Релейный выход, (1) EPO, (1) Обратная связь
SNMP/HTTP Capable	Опционально