ПРОСОФТ
117437, Россия, Москва
Профсоюзная улица, д. 108
Телефон: +7 (495) 234-06-36

Спецификация ИБП OL1000ERTXL2U

Модель	OL1000ERTXL2U
Мощность	1000ВА / 900Вт
Топология	Онлайн (Двойное преобразование)
Форм-фактор	Стойка / Башня (Конвертируемый)
Энергосберегающая технология	Да, ECO режим эффективности ＞ 93%
Входные параметры	
Диапазон напряжения	120~139В для 0~25% загрузки 140~159В для 0~50% загрузки 160~179В для 0~75% загрузки 180~280В для 0~100% загрузки
Частотный диапазон	40~70Гц
Тип входного разъема	IEC C14
Выходные параметры	
Напряжение при питании от батареи	Чистая синусоида при 200, 208, 220, 230, 240В (Конфигурируемое) ±2%
Частота при питании от батарей	50 / 60Гц (автоопределение или конфигурируемое) ±0.25Гц
Время переключения на батарею	0мс
Защита от перегрузок	Работа от сети： 105~125% нагрузка в течение 1 мин, 126~150% нагрузка в течение 10 сек, Батарейный режим： 105~130% нагрузка в течение 10 сек, 131~150% нагрузка в течение 2 сек
Защита от короткого замыкания	Моментальное отсекание выходов ИБП
Защита от перенапряжений	
Защита от молний/ импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45 (1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Разьёмы	(8) IEC C13
Размеры (мм)	88x433x430
Вес (кг)	18
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V / 9AH x 3
Горячая замена	Да
Время зарядки	4 часа
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	10/6
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение, Работа от сети, Работа от батареи, Режим байпас, Сбой, Замена батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, Низкий заряд, Перегрузка, Сбой ИБП, Замена батареи
Многофункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Business Edition

Управление	
Самодиагностика	Да
Автозарядка /Автоматическая перезагрузка	Да
Автоматическое восстановление после перегрузки	Да
Холодный старт (DC Start)	Да
Интерфейсы связи	(1) Серийный порт (RS232), (1) USB порт, (1) Релейный выход, (1) EPO
SNMP/HTTP	Опционально