

Спецификация ИБП OLS2000EXL

Модель	OLS2000EXL
Мощность	2200ВА / 1600Вт
Топология	Онлайн (Двойное преобразование)
Энергосберегающая технология	Да, ECO режим эффективности > 95%
Входные параметры	
Диапазон напряжения	120~139В для 0~25% загрузки 140~159В для 0~50% загрузки 160~179В для 0~75% загрузки 180~280В для 0~100% загрузки
Тип входного разъема	IEC C20
Частотный диапазон	40~70Гц
Выходные параметры	
Разъёмы	(4) IEC C13 , 1 клемма
Напряжение при питании от батареи	Чистая синусоида при 200, 208, 220, 230, 240В (Конфигурируемое)
Искажения выходного напряжения от аккумулятора (Номинальное напряжение батареи)	≤3%(Линейная нагрузка), ≤5%(Нелинейная нагрузка)
Частота при питании от батарей	50 / 60Гц (автоопределение или конфигурируемое) ± 0.5%
Время переключения на батарею	0ms
Защита от перегрузок	Режим от сети: только предупреждение @ 110%>Load>105%, Проход в обход каждые 60 сек @ 120%>Load>110%, Проход в обход сразу @ Load>120%, Батарейный режим: только предупреждение @ 110%>Load>105%, Выключение каждые 10sec @ 120%>Load>110%, Выключение сразу @ Load>120%, Режим байпас: только предупреждение @ 130%>Load>105%, выключение сразу @ Load>130%
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45 (1 Вход/1 Выход)
Защита от короткого замыкания	Моментальное отсекание выходов ИБП
Физические параметры	
Размеры (мм)	337 x 196 x 416
Вес (кг)	12.2

Аккумулятор	
Необслуживаемый кисотно-свинцовый	Depends on external batteries
Настраиваемый внешний блок батарей (max)	10
Время зарядки	Depends on external batteries
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	Depends on external batteries
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение, Работа от сети, Работа от батарей, Режим байпаса, ECO режим, C / F режим, Сбой, Замена батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, Низкий заряд, Перегрузка, Сбой ИБП, Замена батареи
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Business Edition
Управление	
Самодиагностика	Да
Автозарядка /Автоматическая перезагрузка	Да
Автоматическое восстановление после перегрузки	Да
Холодный старт (DC Start)	Да
Интерфейсы связи	(1) Серийный порт (RS232), (1) USB порт, (1) EPO порт
SNMP/HTTP	Опционально